

Specifications for LP Morgan Rondo IR EasyFit HEX codes



(HECS codes for LP Morgan Screens remote with Product code LPM20, 21IRMOT....)

Somfy Screen Control (Even) Infrared Codes

This model contains a total of 3 IR codes

Up1 0000 006c 0000 000c 0006 011b 0006 00bb 0006 00bb
0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb
0006 00bb 0006 00bb 0006 011b 0006 0905

Stop1 0000 006c 0000 000c 0006 011b 0006 00bb 0006 00bb
0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb
0006 00bb 0006 011b 0006 011b 0006 08a4

Down1 0000 006c 0000 000c 0006 011b 0006 011b 0006 00bb
0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb
0006 00bb 0006 011b 0006 00bb 0006 08a4

Somfy Screen Control (Odd)(0) Infrared Codes

This model contains a total of 3 IR codes

Up1 0000 006c 0000 000c 0006 011b 0006 011b 0006 00bb
0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb
0006 00bb 0006 00bb 0006 011b 0006 08a4

Stop1 0000 006c 0000 000c 0006 011b 0006 011b 0006 00bb
0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb
0006 00bb 0006 011b 0006 011b 0006 0844

Down1 0000 006c 0000 000c 0006 011b 0006 00bb 0006 00bb
0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb
0006 00bb 0006 011b 0006 00bb 0006 0904

Somfy Screen Control (Odd) Infrared Codes

This model contains a total of 3 IR codes

Up1 0000 006c 0000 000c 0006 011b 0006 011b 0006 00bb
0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb
0006 00bb 0006 00bb 0006 011b 0006 08a4

Stop1 0000 006c 0000 000c 0006 011b 0006 011b 0006 00bb
0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb
0006 00bb 006 011b 0006 011b 0006 0844

Down1 0000 006c 0000 000c 0006 011b 0006 00bb 0006 00bb
0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb 0006 00bb
0006 00bb 0006 011b 0006 00bb 0006 0904